

PTG720E 互感器测试仪



PTG720E电压互感器感应耐压试验仪能够进行电压互感器的感应耐压、励磁特性及变比极性测试。

- ◆ 进行电压互感器感应耐压试验,自动调节外置补偿电感。
- ◆ 采用无功功率回馈技术,可在功率因数0.6条件下输出功率达9kVA。
- ◆ 可测试电压互感器励磁特性。
- ◆ 可测试电磁型电压互感器变比、极性。
- ◆ 透反式显示器,室内外均可清晰显示数据和曲线。
- ◆ 高速热敏打印机可打印测试数据和曲线。
- ◆ 自动检测接线,接线错误报警提示。
- ◆ 内置超大容量存储器可存储3000个绕组测试数据,掉电不丢失。
- ◆ 使用U盘将测试数据转存至PC机生成word格式报告。
- ◆ 使用U盘升级软件。

技术指标

- ※ 输入电源电压: AC 198~264V, 47~63Hz
- ※ 输出电压: AC 0~360V
- ※ 输出电流: AC 0~30A (RMS)
- ※ 输出电压频率: 50Hz、100Hz、150Hz
- ※ 绕组电流测量: 0~50A
- ※ 输出功率: 0~9kVA
- ※ 电压测量误差: $\pm (0.5\%U + 2\text{个字})$ 分辨率0.1V
- ※ 二次电压测量范围: 0~20V
- ※ 变比误差: 误差 $\pm 0.1\%$ (电磁型)
- ※ 工作条件: 温度-20~50℃ 湿度 $\leq 90\%RH$
- ※ 主机体积: 492 × 392 × 218mm
- ※ 主机重量: 14kg
- ※ 电感体积: 320 × 270 × 240mm
- ※ 电感重量: 18kg



HANDY

汉迪仪器

石家庄汉迪科技股份有限公司

地址: 石家庄市高新区祁连街95号慧谷大厦B座22层

电话: 0311-68021321 传真: 0311-68021323

技术支持: 0311-68021322 400-0311-406

网址: www.handy-tech.com

E-mail: sales@handy-tech.com

邮编: 050035

汉迪仪器追求一流设计、一流品质、一流服务

